



TECHNICAL GUIDE

昭和52年3月

ラジオ

標準価格
2,200円
キャビカラー
ブラック
レッド



6TR AM
1バンドポータブルラジオ

R-1018

■ 定 格

受信周波数帯	AM 525-1605kHz
中間周波数	AM 455kHz
受信感度	AM 150 μ V/m/5mW
実用最大出力	80mW (EIAJ/DC)
スピーカ	6cm PM ダイナミックスピーカ (インピーダンス 8 Ω)
端子	イヤホン端子……8 Ω
電池	ナショナルネオハイトップ SUM-3(N), 2個, 3V
形状	65(幅)×109(高さ)×33(奥行)mm
重量	220g(電池共)
付属品	イヤホン(XEH1A1), 電池(SUM-3(N))

※本機の定格は性能向上その他により変更することがあります。

■ 補修部品価格表

番号	品名	品番	員数	標準価格	¥	摘 要	共用機種	備考
(キャビネット及び機構部品)								
	準備済キャビ本体	RYMR1018N		360	510	準備済キャビ本体一式(ブラック)	新	
	準備済キャビ本体	RYMR1018N2		360	510	準備済キャビ本体一式(レッド)	新	
1	キャビフタ	RKF363Z		70	100	キャビネット用(ブラック)	新	
1	キャビフタ	RKF363Z2		70	100	キャビネット用(レッド)	新	
2	ストラップ	RKH45Z		60	90	キャビネット用	R-1055	
3	端子	RJC348Z		20	30	電池用	R-1015	※
4	端子	RJC717A		20	30	電池⊕側用	RF-517	※
5	スプリング	RJC719A		70	100	電池⊖側用	R-1055	
6	ノブ	RBV89		40	60	Volume用ツマミ	R-123	
	ネジ	XSN2+W4		10	20	ボリュームノブ取付用		
7	ノブ	RBT98Z		35	55	Tuning用ツマミ	新	
8	ジャック	RJJ19Z		35	55	イヤホン及び外部スピーカ用	R-1015	※
9	絶縁紙	RMX120Z		15	25	スピーカ用	新	
10	スピーカ	EAS6P75SG		190	270	6cm PMダイナミック 8 Ω	R-127	⑤
(電気部品)								
	ボリューム	RVV53D74-B		100	140	R7, 音量調整兼電源スイッチ用	新	※
	バリコン	RVC20Y5		210	300	C1.5 (トリマー付 C2.6)	R-1015	
	アンテナコイル	RLF2145-0		160	230	L1	新	
	発振コイル	RLO2B98-M		100	140	L2	R-1055	
	I F T	RLI2B157-M	2	100	140	T1, 2	R-1025	
	I F T	RLI2B457-M		100	140	T3	R-126	
	入力トランス	RLT3D16-W		140	200	T4 インピーダンスP=2k Ω :S=3k Ω	R-1045	
	出力トランス	RLT2D13-W		100	140	T5 インピーダンスP=100 Ω :S=8 Ω	R-88	
	トランジスタ	2SC1359	2	50	80	TR1, 3		※
	トランジスタ	2SA101		195	260	TR2		※
	トランジスタ	2SB175		150	200	TR4		※
	トランジスタ	2SB176	2	170	225	TR5, 6		※
	ダイオード	OA90		75	100	D1		※
(包装及び付属部品)								
	イヤホン	XEH1A1		80	120	マグネチック 8 Ω		⑤
	化粧箱	RPK491Z		50	70		新	
	ファンバック	FBR-1018		-	-	使用説明書, プライスカード	新	