



ラジオ事業

昭和49年6月20日

# TECHNICAL GUIDE

高感度11石4バンドポータブル

## R-1400



- 現金正価 **21,000円**
- 月賦定価(12回) **22,700円**
- キャビカラー ブラック

### 特

- 同調型高周波増幅回路付き  
聞きたい放送を同調したのみ高周波増幅をするため、感度をぐんとアップさせるとともに雑音や混信を少なくする。\*超高感度最大の決め手、ともいえる同調型高周波増幅回路(TUNED RF)付きの超高感度設計。
- 2本の大型アンテナ  
中波受信と短波受信の一部には21cmの大型分割巻きフェライトアンテナ。さらに短波には専用のフレームアンテナなどの採用で大きく感度アップを図りました。
- 自音の良さも満点、12cmスピーカー  
大型スピーカーの採用で、迫力ある低音から美しい高音まであざやかに再現します。
- 1.8Wの大出力

### 定

受信周波数帯	MW 525~1605 kHz
	SW, 1.6~4.5 MHz
	SW, 4.5~12 MHz
	SW, 12~26.1 MHz
中間周波数	455 kHz
受信感度	MW 幅射感度 30 $\mu$ V/m/50mW
	SW, - 20 $\mu$ V/m/50mW
	SW, - 10 $\mu$ V/m/50mW
	SW, - 10 $\mu$ V/m/50mW
出力	無負荷 1W 最大 1.8W

### 徴

- 連続トーンコントロール付き
- 外部アンテナ・外部アース端子付き
- 電波入力のレベルと電池の消耗状態が一目でわかるマジックメーター付き
- 短波受信の同調が容易なファインチューニング付き
- バンド表示が前面でわかるバンドインジケータ付き
- 漏れのない完全密閉式の電池ケース
- 外部電源端子・プレーヤー端子・録音端子・イヤホン端子・FMステレオ端子などをそれぞれ完備
- FMステレオ放送の時刻がすぐにわかる世界時刻表示付き
- FMステレオ放送の音質がすぐわかる3カ

### 結

スピーカ	12cm FMダイナミックスピーカ (インピーダンス 8 $\Omega$ )*
PHONO端子	インピーダンス 500 $\Omega$ 入力 0.2~0.5V
REC端子	インピーダンス 22 $\Omega$ 出力 100mV
電池	ナショナルハイトップ LM-1, 4個, 6V
形 状	293(巾)×207(高さ)×95(奥行)mm
重 量	2.7 kg (電池共)