

TECHNICAL GUIDE



ラジオ

昭和48年4月

1IC 1FET 9TR FM-MW-SW 3バンドポータブルラジオ



TX ワールドポニー

RF-828

FET IC



(別売りアクセサリー)

- ・RD-9841 標準価格 3,900円
FMワイヤレスステレオアダプタ
- ・RD-9842 標準価格 3,600円
サウンドコントロール
- ・RD-9843 標準価格 1,500円
自転車ブラケット
- ・RD-9848 標準価格 1,300円
ON-OFFタイマー
- ・RD-9801
RD-9802 標準価格 各 850円
NSBクリスタ

技術サービス費

保証期間中、指定サービス店、販売会社、NSにて本機をサービスいただいた場合の技術サービス費は700円となっております。

- ①印は18山セレーションを示します。
ノブ・シャフト・ボリューム・スイッチの品番に
- ②付のものは18山セレーションです。

標準価格 13,900円

(本体 12,300円)
(ケース、イヤホン、電池 1,600円)
ACコード、ベルト

キャビカラー ブラック

特長

- FM-AMフロントエンドは、それぞれ独立した専用回路を採用
- FM RF AMPには強入特性、妨害電波排除能力特性の秀れたFETを採用
- このクラス最大の180mm×12mm分割巻フェライトアンテナを採用した超高感度設計
- 高性能、高信頼性のモノリシックICを採用
- 減電圧補償回路の採用
- FM AFC スイッチ付
- 新開発の2重すきコーンスピーカと2.6Wの大出力による迫力音
- 選択性音質調整回路の採用で自由自在の音質調整が可能
- 見易く同調の容易なフィルムダイヤルの採用
- 大型トリプルインジケータの採用
(チューニングメータ、VUメータ、電池チェックメータとして)
- 経済的な電源2方式
- システムプレイの楽しめる端子群
 - ・EP/EXT SP
 - ・TIMER
 - ・MPX OUT
 - ・STEREO IN/REC OUT
 - ・DC OUT 6V
 - ・NSB CRYSTAL

定格

受信周波数帯	FM 76~90MHz MW 525~1605kHz SW 3.9~12MHz
中間周波数	FM 10.7MHz AM (MW&SW) 455kHz
受信感度	FM S/N 6 dB 0.5μV S/N 30dB 1.2μV MW 14μV/m/50mW SW 20μV/m/50mW AFC幅(-6dB)1.2MHz
出力	2.6W(DC 6V 30%変調 抵抗負荷)
消費電力	5W(交流の場合)
スピーカ	10cm2重すきコーンスピーカ (インピーダンス 8Ω)
端子	イヤホン兼外部スピーカ端子 8Ω マルチ出力端子 5kΩ, 80mV ステレオ入力兼録音端子 10kΩ: 6kΩ 35~50mV; 30~40mV 外部電源端子 AC100V(50~60Hz) NSBクリスタ端子 タイマー接続端子 出力端子 DC 6V
電源	ナショナルハイトップUM-2D, 4個, 6V 又はAC(50~60Hz), 100V(90~110V)
形状	230(幅)×132(高さ)×64(奥行)mm
重量	1.5kg(電池共)

保証書は必ず発行し、登録カードは販売会社・代理店に返送しましょう。

松下電器産業株式会社・ラジオ事業部