

## 本機の特長

- FMステレオ放送がそのまま聞ける
- FMステレオアダプター内蔵
- OTL専用管30M-P27を使用した
- 完全OTL回路による20Wの大出力
- スピーチ、ジャズ、オーケストラとお好みの音質が選べる
- ムードセレクト付
- 音の人工頭脳
- MFB回路採用(特許)
- 一人でステレオが楽しめる
- ヘッドホン端子付
- メカブライキャビネット採用
- フェライトアンテナ、FMアンテナ付
- ダイヤ針付パイプアーム高級プレーヤー採用



## SE-6200A

現金正価 **67,800円**  
 月賦定価(15回) **74,200円**

## 《定 格》

SE-6200A本体 ..... ステレオ事業部大坂工場製

(アンプ部)

昭和41年1月発売

受信周波数及び感度	AM 525-1600KC(10μ W/0db/W) FM 76-100MC(3.5μ V/50μW IHF規格)
中間周波数	AM 455KC FM 10.7MC
最大出力	10W+10W(総合20W)
周波数特性	30%~20,000%
クロストーク	-35dB以下
S/N比	55dB以上
音質調整	高音10KC 0dB~-5dB 低音100% 6dB~-5dB
使用真空管	17AD9(×1)FM RFAmp & CoeV 12BE6(×1)AM CoeV 12BA6(×2)IFA MP & FMLin 12AX7(×2)AF Amp 30M-P27(×4)POWER Amp

トランススタ	25A-102CB(×1)25C-338(×1) 25B-125H(×2)26A-79(×6)
ゲルマニウムダイオード	0A-78(×2)FM Disc 0A-70(×2)
シリコンダイオード	SD-1(×2)RECT SD-1LA(×1)RECT
ラジエーター	6.3V 0.17A(×3)
ネオランプ	SVL-403(×1)(ステレオアイ)
ヒューズ	2.3A(×1)R5P-2321
入力端子	ピックアップ端子、テープ再生端子、DIN端子
出力端子	録音端子、ヘッドホン端子、DIN端子
消費電力	82W

(スピーカー部)

使用スピーカー	ウーハー: EAS-20F70A(20cm×2) ツイーター: EAS-45FH09AD(6.3cm×2)
---------	--

ボイスコイルインピーダンス	4000(ウーハー)1500(ツイーター)
クロスコピー周波数	6.5KC

(プレーヤー部)

ピックアップ名称	EPU-835TA
交換カートリッジ	KPC-34STAD
交換針	EPS-145TSD
針圧	6gr
出力電圧	0.15~0.4V(KC/5cm/sec)
モーター名称	25-16P(28Kインダクション)
回転数	33 $\frac{1}{3}$ , 45rpm

ターンテーブル	20cm
キャビネット	メカブライキャビネット
スピーカーボックス	別売
組合キャビネット	幅1046mm 高さ450mm(脚なし) 高さ720mm(脚付) 奥行492mm
組合重量	33kg(内アレー3kg)
FMステレオアダプター	SXC-31(マイコン付方式)……セット内蔵