



# サービスガイド

音響

78-20

ラジオ-4

## 東芝ラジオ RP-1350F



ロッドアンテナ

選局つまみ

電源・音量調節つまみ

感度切換スイッチ

RP-1350F

### 仕様

|       |  |        |   |
|-------|--|--------|---|
| 受信周波数 | AM 525~1605kHz<br>FM 76~90MHz                            | 電池持続時間 | 延べ約35時間<br>〔東芝キングパワーSUM-3Kを使用し、1日4時間室内で手頃な音量で使用したとき（電池の持続時間はEIAJ規格にもとついたものです。〕〕 |
| 中間周波数 | AM 455kHz<br>FM 10.7MHz                                  | 使用半導体  | IC 2<br>トランジスタ 3<br>ダイオード 5<br>シリコン整流器 1  |
| 出力    | 250mW (EIAJ/DC)  | 寸法     | 幅193mm 高さ144mm 奥行60mm   |
| スピーカー | 77mm 8Ω 円形   | 重量     | 800g(電池を含む)   |
| 出力端子  | イヤホン(ミニタイプ3.5φ)  | 付属品    | 東芝乾電池(SUM-3) 4<br>イヤホン 1<br>電源コード 1   |
| 入力端子  | AC電源(ソケットタイプ)  |        |   |
| 電源    | 単三形乾電池<br>(SUM-3) 4個(6V)<br>またはAC100V(50/60Hz)<br>消費電力2W |        |   |

※本機の仕様および外観は改良のため変更することがありますが、ご了承ください。

技術サービス費 1,500円