

東芝ICラジオ RP-313F

FMサウンドがひろがる
高感度ICポータブル



定 格

受信周波数帯	AM 530-1605KHz FM 76-90 MHz
中間周波数	AM SW 455KHz FM 10.7MHz
電 源	DC・4.5V(UM-2K×3)
音 声 出 力	1.1W(最大)
ス ピ ー カ ー	92% _m 8Ω
ア ン テ ナ	MW フェライトコアアンテナ FW ロッドアンテナ
入 力 端 子	外部アンテナジャック (EXT. ANT.) 外部電源ジャック (EXT. POWER)
出 力 端 子	録音ジャック(REC.OUT) イヤホンジャック (EARPHONE)
外 形 寸 法	幅195×高さ130×奥行50% _m
重 量	950 g (電池含む)

付 属 品	イヤホン、東芝キングパワー 一乾電池(UM-2K×3) キャリングケース、アンテナ線
使用半導体	TA-7064P AVIDOドライバー 1 2SC-784-0 FM高周波増幅… 1 2SC-785-R FM周波数混合 FM局部発振 ……1 2SC-380A-R AM周波数変換… 1 2SC-380-Y FM中間周波増幅 AM中間周波増幅 ……1 2SC-380-0 FM中間周波増幅 AM中間周波増幅 ……1 2SC-380A-0 FM中間周波増幅 1 2SB-364 電力増幅…………… 2 1S1555 リミッター…………… 1 1N60 FM検波…………… 2 1N60 AM検波、リミッター-2 1S86 FM,AFC…………… 1