



TECHNICAL GUIDE

昭和49年 9月

1 IC 9TR FM-MW-SW
3バンドポータブルラジオ

RF-855

181stレシオン
を示します。COUGAR^{NO.6}技術サービス費
1000円

標準価格 17,500円

ラジオ本体	12,800円
ACアダプタ	2,900円
ケース	1,680円
イヤホン	120円

キャビカラー ブラック

■特長

- 中波用ジャイロアンテナを採用
 - ・指向性を持つフェライトアンテナ (10φ×160mm) を本体から離しラジオ本体を動かさずに電波の到来方向に360°カバーでき、最適指向で高感度受信が出来ます
- 高感度・高性能・高信頼性設計
 - ・FM、AMのIF回路にモノリシックICを採用した高性能、高信頼性設計
 - ・FM・IF回路は4段構成の高感度設計
- COUGARの音の設計思想に基づく豊かなクーガサウンド
 - ・高性能10cmダブルレンジスピーカにより低音から高音まで忠実に再生します
- 選局が容易
 - ・TUNINGつまみは50φと27φの2段構造として、微調と早送りの使い分けができます
 - ・同調度が一目でわかるインジケータ付 なおBATTチェックもできます
 - ・各バンド帯毎に3分割した見易いセパレートダイヤル目盛を採用しています
- システムプレイ用端子群
 - ・EP/EXT SP・MPX OUT・STEREO IN/REC OUT
DC IN・DC OUT・TIMER
- 経済的な電源2方式

■定格

受信周波数帯	FM 76~90MHz MW 525~1605kHz SW 3.9~12MHz
中間周波数	FM 10.7MHz AM (MW & SW) 455kHz
受信感度	FM 1μV/S/N 6dB MW 30μV/m/50mW SW 3μV/50mW
実用最大出力	1.3W (EIAJ)
スピーカ	10cmダブルレンジスピーカ (インピーダンス 8Ω)
端子	イヤホン端子 8Ω MPX OUT端子 5KΩ STEREO IN } 端子 3KΩ REC OUT } 外部電源端子 DC OUT 6V 外部電源端子 DC IN 6V
電池	ナショナルハイトップSUM-2・D、 4個、6V
形状	244(幅)×135(高さ)×70(奥行)mm
重量	1.45kg(電池共)
付属品	キャリングケース (RQD80Z)、ベルト (RQC9007Z) ACアダプタ(RD- 9487N)、イヤホン(XEH1A1) 電池(SUM-2・D) 4個

※本機の定格は、性能向上その他により変更することがあります。

保証書は必ず発行し、登録カードは販売会社に返送しましょう。

松下電器産業株式会社・ラジオ事業部

N0874S35R

RF-855