ナショナル

TECHNICAL GUIDE

パナソニック　昭和47年4月

GXワールドスター

MW-SW-FM3バンドポータブル

RF-868D

FET IC

特約販売員
[illegible]
販売手数料は
FM付ラジオ　[illegible]円
その他のラジオ　[illegible]円
となっております。

標準価格　17,300円
キャビカラー　ブラック

特長

●FM送信機能採用

- 本機を2台使用すれば近距離の相互通信のできるトランシーバ機能になります
  - 通話距離は約100m（周囲の状況により通話距離は短かくなることがあります）
  - FM送信ですからノイズの少ない明瞭な音質で通話ができます
- スイッチの切換えによりFMワイヤレスマイクとしても使用できます
- 送信周波数はFMラジオの受信周波数76～90MHzの間で任意の周波数を選ぶことができます
- 高性能FET（電界効果型トランジスタ）・高感度のロングサイズフェライトアンテナ・高性能高品質のモノリシックIC（半導体集積回路）の採用による超高感度設計
- 自動的にラジオのスイッチを入・切できるON/OFFタイマーを内蔵
- 新開発の高性能重厚スピーカと2.2Wの大出力、さらにOTL、ITL回路の採用によりひずみの少ないダイナミックな美しい音が楽しめます
- 連続可変式の音質調整つまみと独自に設けたニューススイッチ、さらにラウドネス切換スイッチの採用により音楽音声の音質調整が可能
- 周波数や音の大きさ、電池の消耗度を一目で判別できるトリプルインジケータ付
- 精度の高いフィルムドライブ式ダイヤルの採用
- 乾電池でも電灯線（交流）でもお使いになれる経済的な電源2方式
- その他にも
  - FMステレオアダプタの接続出来る端子付
  - AFC（自動周波数調整）回路付
  - DX-LOCAL切換スイッチ付
  - テープレコーダ、レコードプレーヤ、外部マイクロホンの接続が出来ます
  - 暗がりでも選局容易なダイヤルライト付

定格

受信周波数帯	FM　76～90MHz MW　525～1605kHz SW　3.9～12MHz
送信周波数帯	FM　76～90MHz
中間周波数	FM　10.7MHz AM（MW および SW）455kHz
受信感度	FM　1.2μV/S/N 30dB MW　22μV/m/50mW SW　1μV/50mW
イメージ妨害特性	FM 50dB　MW 36dB　SW 14dB
FM実効選択度	110dB以上
FM送信出力	15μV/m以下（100m離れた地点）
最大出力	2.2W（AC 100V時 PMP） 1.8W（DC 3.5V 400Hz 30%変調 抵抗負荷）
消費電力	4.5W（交流入場合）
スピーカ	低音率　10cm PMダイナミックスピーカ（インピーダンス4Ω）
端子	イヤホン端子……8Ω MPX OUT端子……5KΩ STEREO 端子……10KΩ PHONO 端子……10KΩ REC OUT端子……6KΩ
電源	[illegible]FUM-2D、3個 2.5V または AC 100V（90～110V）（50～60Hz）
形状	245(巾)×156(高さ)×73(奥行)mm
重量	1.9kg（電池共）

保証書は必ず発行し、登録カードは販売会社・代理店に送付しましょう。