

GR-55A型 ナショナル 卓上型5球スーパー電蓄



本機の概要

本機はテーブル型ラジオ兼用電蓄です。意匠は新構想……立体感を強調して、お部屋の調度品としても最適です。性能はテーブル型電蓄として最高、特に音質本位に設計され、使用スピーカーは新設計6.5

吋エレクトロダイナミックスピーカーを、ピックアップは直截なデザインと音質を誇る#1609マグネチックピックアップを、フォノモーター、ストッパーは何れもナショナル優秀性能品を使用。

定 格

回路方式	直接検波、中間周波一段増巾A V C 付低周波一段増巾、スーパーヘテロ ダイン方式
受信周波数帯	535~1605KC
中間周波数	455KC
使用真空管	6W-C5 周波数交換管 UZ-6D6 中間周波増巾管 6Z-DH3A 第二検波A V C兼低周 波増巾管 UZ-42 出力管 KX-80K 全波整流管 ダイヤルライト 6.3V 0.25A…(2)
感 度	極微電界級 80 μ V/50mW
電氣的出力	無歪 3W 最大 3.6W
電 源	90~100~110V (ヒューズ切換式) 50~60%
消費電力	63VA
スピーカ	ナショナルFD-65A 6.5吋エレクト ロダイナミックスピーカー 1,500 Ω
ピックアップ	ナショナル#1609 マグネチックピッ クアップ
フォノ モーター	ナショナル#250A 密閉型インダク ションフォノモーター
オート ストッパー	ナショナル#1631 万能型オートス トップレバー
型 状	巾 528% 高さ 327% 奥行 355%
重 量	18 kg
ダイヤル	ロープ駆動式横型スライドダイヤル ダイヤル駆動比 7.5:1
調整箇所	(左) 音質切換兼電源スイッチ (中) 同調 (右) 音量調整兼P.U.切換 (モーター板) レコード音量調整 モーター速度調整レバー オートストップレバー動作切換
接続端子	A. E. P. U. E. A Cソケット、ス ピーカーソケット
(註)	フォノモーター#270Aを昭和28年2月より #250Aに変更

