

プッシュボタンラジオ

(實用新案出願中) (48-P5S-1型)

逓信省型式試験合格品 (第205號)



本機は弊社獨特の設計になる押釦式五球スーパー受信機でありまして、三つの任意の放送を例へば東京地區では第一、第二放送並進駐軍放送を押釦によつて簡単に切替へられる様にした最新式の受信機であります。感度は勿論、音量、分離共に從來のものを凌駕する優秀品であります。キャビネットも弊社専門家の設計になるもので優雅な意匠と音響効果の點に於て必ずや皆様の御満足を頂けるものと確信致しております。

特 徴

1. 任意の三つの放送を夫々のボタンを押すのみで簡単に切替へられる。
2. ループアンテナを自蔵しておりますので遠距離放送聴取の場合を除き一般アンテナ、アースを接続する必要がありません。
3. 弊社獨特の設計になる楕圓型スピーカーを使用し音質、音量共に優秀であります。
4. ダイアルはプッシュボタン装置と連動させ光を文字板に照射する特殊装置を採用してあります。
5. プッシュボタンに依つて定められた以外の放送もツマミの調整に依り自由に聴取することが出来ます。

本機の機能概要

回路方式	プッシュボタン同調装置付、ループアンテナ自蔵、五球スーパーヘテロダイン方式
周波数帯	500K. C. ~ 1,500K. C. (放送波長帯)
使用真空管	UZ-6 D6 UZ-6 C6 6 ZDH3 UZ-42 KX-80
高 聲 器	7吋×4.5吋 楕圓型ダイナミックスピーカー 勵磁線輪抵抗 1,700オーム
ダイアル	周波数直讀、指示線照射式
感度階級	極微電階級
電 源	100~85V 50~60 \sim
外形寸法	高さ 270耗 前幅 350耗 奥行 215耗
重 量	10 \sim 斤