



ISOにお使用

〈概略仕様〉

| | 構成 |
|--------|--|
| 回路方式 | 2 FET, 20トランジスタ スーパーヘテロダイン (FM/SW./MW/LW) |
| アンテナ方式 | ダブルスーパーヘテロダイン (SW ₁ 〜 ₄) FM/SW./LW用ロッドアンテナ 120cm FM用外部アンテナ端子付 (300Ω) SW ₁ 〜 ₄ 用 アンテナ端子付 (75Ω) MW/LW用: パーアンテナ 20φ×180mm SW ₁ 〜MW/LW用外部アンテナ端子付 (ハイインピーダンス) |
| 大きさ | 幅 349×高さ 275×奥行 144mm |
| 重さ | 7 kg (電池を含む) |
| 電源 | DC 9 V (UM-1×6) AC 100V, 50/60Hz |
| スピーカ | φ×25cm, 4Ω |
| ジャック類 | MPX OUT, AUX IN, REC OUT EARPHONE, 外部電源用4Pコネクタ |

電気的特性

| | AM 部 | FM 部 |
|--------------------|---|---|
| 受信周波数 | MW : 530~1,605kHz LW : 350~406kHz SW ₁ : 1.6~4.5MHz SW ₂ : 4.7~5.2MHz SW ₃ : 5.8~6.4MHz SW ₄ : 7.0~7.6MHz | SW ₁ : 9.5~10.1MHz SW ₂ : 11.6~12.3MHz SW ₃ : 15.0~15.6MHz SW ₄ : 17.5~18.1MHz SW ₅ : 21.4~22.0MHz SW ₆ : 25.5~26.1MHz |
| 中間周波数 | MW/LW/SW ₁ : 455kHz SW ₂ 〜 ₄ : 第1中間周波 1.55~2.25MHz 第2中間周波 455kHz | |
| 最大感度 (10V50mW時) | MW : 28dB/μV (29.1μV/m) LW : 32dB/μV (39.8μV/m) SW : 0dB (1μV) | |
| S/N比 | MW : 35dB (入力604R, 3,000Hzにて) LW : 33dB (入力604R, 380Hzにて) SW ₁ : 35dB (入力604R, 4.5MHzにて) SW ₂ 〜 ₄ : 35dB (入力444R, 5.2MHzにて) | |
| 選択度 | 60dB (1,400Hzにて) | |

| | FM 部 |
|--------------------|--|
| 受信周波数 | 76~90MHz |
| 中間周波数 | 10.7MHz |
| 最大感度 (10V50mW時) | 0.4R (1μV) …… S/N63dB時 |
| 実用感度 (10V50mW時) | 8.4R (2.5μV) …… S/N53dB時 |
| S/N比 | 55dB (入力54dB, 63MHzにて) 4AM, FM共通部 |
| 消費電力 (DC時) | 無信号時: AM 27mA FM 35.3mA 無信号時最大出力時: 270mA |
| 出力 | 無信号時最大: AC時 2.3W DC時 1.1W |
| 絞 | 大: AC時 3.6W DC時 1.7W |

付属品

| | | |
|-------|--------------|---|
| 使用電池 | UM-1 | 6 |
| イヤホン | ME-20A | 1 |
| ACコード | | 1 |
| その他 | 取扱説明書, 印刷物一式 | |

WORLD ZONE13

¥79,800

SONY®