

ICF-SW7600G

サービスマニュアル



この資料に掲載されている表示価格は、消費税抜きです。

価格(税別) ¥39,800

発売 平成6年(1994年)7月

概略仕様

回路方式	FM: スーパーヘテロダイン方式 AM: デュアルコンバージョンスーパーヘテロダイン方式
受信電波数	TV (1-3): 90.0 ~ 108.0 MHz FM: 76.0 ~ 90.0 MHz SW: 1621 ~ 29999 kHz MW: 530 ~ 1620 kHz LW: 150 ~ 529 kHz
スピーカー	直径約 77 mm 8Ω 1個
実用最大出力	400 mW (EIAJ ^{*1} /DC)
出力端子	録音端子 (ステレオミニジャック) 1個 録音出力レベル 245 mV (-10 dBs) 出力インピーダンス 10 kΩ 以下 ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック) 1個 16 Ω
電源	DC 6V 単3形乾電池 4本
外部電源端子	定格DC 6V AC/パワーアダプター AC-E601 (付属)
電池持続時間	ソニー乾電池 SUM-3 (NS) 使用時 (EIAJ ^{*1}) FM: 約 15 時間, AM: 約 10 時間 ソニーアルカリ乾電池 AM-3 (N) 使用時 FM: 約 33 時間, AM: 約 20 時間
最大外形寸法	約 191.2 × 118 × 32.3 mm (幅/高さ/奥行き) (EIAJ ^{*1})
質量	約 615 g (乾電池含む, 他の付属品含まず)
付属品	ソニー乾電池 SUM-3 (NS) (4), ステレオヘッドホン (1), イヤーパッド (2), AC/パワーアダプター AC-E601 (1), ACプラグアダプター (1), コンパクトアンテナ (1), アンテナコネクター (1), キャリングケース (1), ウェブハンドブック (1), ハワトウキャッチザウェーブ (1), 取扱説明書 (1), 保証書 (1), サービス窓口・ご相談窓口のご案内 (1)

*1 EIAJ (日本電子機械工業会) 規格による測定値です。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

こんなことができます

国内、海外の両方で世界中の放送が受信できます
PLL (Phase Locked Loop の略) シンセサイザー方式を採用し、簡単に正確な選周ができます。
国内では以下の放送が受信できます。(詳しくは付属のウェブハンドブックおよびハワトウキャッチザウェーブをご覧ください。)

国内で受信できる放送	受信電波数帯
TV放送	1~3チャンネル (音声のみ) 90.0 ~ 108.0 MHz
FM放送	2~3帯 (地域によって異なる) 76.0 ~ 90.0 MHz
SW (短波) 放送	国内の短波放送、海外からの日本放送 放送や海外の短波放送、業務用通信
MW (中波) 放送	地域や時間などによって異なる
LW (長波) 放送	ロシアなどの長波放送の一部、 ラジオビーコン (航空機捜索用、船舶用捜索用) など

目的に合わせて4つの選周方法で受信できます

高度波を聞きこぼして受信するには	プリセットボタン (0-9の数字ボタン) に高度波を登録しておくこと、ワンタッチで選周することができます。(プリセット選周)
高度波のかわっている局を受信するには	高度波を連続指定して順次に選周することができます。(ダイレクト選周)
高度波のかわらない局を受信するには	手動で少しずつ高度波を調節して選周します。(マニュアル選周)
自動的に局を選周するには	自動的に放送局を探し、受信するたびに約2秒ずつお休みしますので、高度の程を簡単に保ちます。(スキャン選周)

聞きたい時刻に受信できます
内蔵の2つのタイマーで、お聞きになりたい放送をお好きな時刻に受信することができます。

ラジオを聞きながらお休みになれます
スリープタイマーを使うと約60分で自動的に電源が切れますので、ラジオを聞きながら安心してお休みになれます。

付属のステレオヘッドホンで、FM放送がステレオで楽しめます

●保証書は、必ず所定の事項を記入の上、お客様にお渡しください。

FMステレオ/SW/MW/LW
PLLシンセサイザーレシーバー
SONY®