

## TFM-4500



## 〈概略仕様〉

## 構成

回路方式	10石スーパーヘテロダイン
アンテナ方式	AM: パーアンテナ 6×13×55mm
	FM: ロッドアンテナ 6段 50cm
大きさ	幅63×高さ132奥行36mm
重さ	285g (電池を含む)
電源	DC 9V (006P)
スピーカ	5.7cmφ, 24Ω
ジャック	EARPHONE

## 電気的特性

## 〈AM部〉

受信周波数	530~1,605kHz
中間周波数	455kHz
最大感度	37dB/m (71μV/m)
(出力10mW時)	
SN比	24dB (入力60dB, 1,000kHzにて)
選択度	24dB (1,400kHzにて)

## 〈FM部〉

受信周波数	76~90MHz
中間周波数	10.7MHz
最大感度	0dB (1μV) …… S/N 6dB時
(出力10mW時)	
実用感度	11dB (3.5μV) …… S/N 30dB時
(出力10mW時)	
SN比	60dB (入力54dB, 83MHzにて)

## 〈AM・FM共通部〉

最大出力	600mW	
消費電流	無信号時: AM 11mA	
	FM 15mA	
	最大出力時: 80mA	
付属品		
現用電池	006P	1
イヤホン	ME-21	1
キャリングケース		1
イヤホンケース		1
その他	印刷物一式	

¥ 7,800

SONY®