

SONY

サービスガイド

1979年4月発売

FM/AM デジタルクロックラジオ

ICF-C22

¥13,800

仕様

- 大きさ 278(幅)×179(高さ)×43(奥行)mm
(最大突起部を含む)
- 重さ 1.4kg (取電部含む)
- 電源 AC 100V、50Hzまたは60Hz対応と可能
停電保障回路付：DC 9V、乾電池単体006P型 (IEC付形
6F22) 1個
- 時計 電圧調整式同期型
- 消費電力 AC 3W (時計のみ動作時AC 3W)
- 出力ジャック イヤホン・ジャック(ミニジャック) 1個
- 実用最大出力 350mW
- スピーカー 直径10cm
- アンテナ FM (ローディングアンテナ)
AM (フェーディング)アンテナ内蔵
- 受信帯域数 FM 76~90MHz
AM 530~1,605kHz

付属品

その他 説明書 式

【外観写真】



【概要】

- 電子式デジタル時計を組み込んだ、音質重視のFM/AMラジオです。
- 現在時刻とアラーム(目覚まし)時刻とを同時に表示。表示の明るさは部屋の明るさに応じて自動的に変わります。
- 停電時でも時計が動き続ける停電保障回路採用(乾電池006P型1個使用)。
- 目覚ましにはラジオ、プザーのどちらでも選択可能。アラーム音は、はじめ小さく、次第に大きくなる設計。
- スリープタイマー機能とリピーターアラームの2つの機能を採用した、「リピーターアラーム」。

【海外では使用できません】

本機は、電気用品取締法(安全規格)に基づいて、日本国内用につくられております。海外用に変更することは、製品の安全規格が日本と異なるためできません。

【修理上の注意】

製品の安全性を確保するために「電気用品取締法」に従って修理する必要があります。

MOS ICは破損しやすいので、取扱いに十分ご注意ください。(次ページ参照)

安全・性能維持のため、必ず指定の部品をご使用下さい。