

注：先に発行した「暫定版」と差替えて下さい。

# SONY

## サービスガイド

1979年5月発売

# ヒットイン

FM/AMレシーバー

# ICF-M20

¥15,800

### 機軸仕様

大きさ	180(175×)×75(高さ)×103(奥行)200(mm) (最大突起部を含まず)
重さ	380g(乾電池含まず)
電源	DC 4.5V、乾電池UM-25(100円形乾電池)3粒
電波受信時間	ソニー電波表(ソニー)JSM-25でFMでの20時間、AMのAで 同じで短くは約25時間(EIJA規格による標準時間)
実用最大出力	181mW(EIJA/DC)
スピーカ	直径 7.5cm
アンテナ	FM: コイルアンテナ AM: フェリシトリアンテナ
受信周波数	FM: 76~90MHz(0.1MHz刻み) AM: 531~1,602kHz(9kHz刻み)
出力ジャック	イヤホンジャック(ミニジャック) 1個

### 付属品

ソニー乾電池	スーパーUM-25	3
イヤホン	ME-20H	1
ステーション シール		1
その他	説明書 一冊	

### 【外觀写真】



外觀写真はイメージ参照

### 【ご注意】

本機のAMバンドは、日本国内用の周波数間隔(9kHz)になっています。従って米国など周波数間隔が10kHzの地域では、同調がずれることがあります。

また、FMバンドは日本国内用ですので、受信周波数帯域および周波数間隔(本機は0.1MHz)の異なる外国ではご使用になれません。

### 【概要】

本機は、メモリー機能を持ったハンディタイプのFM/AM ボーダブルラジオです。

- ・FMは0.1MHz、AMは9kHzごとに電子音で知らせながら電波を検知、同調するPLL(フェイズロックループ)シンセサイザー方式を採用。
- ・電子チューニングによる電波の受信は2通り——オートスキッピングとマニュアルスキッピング。
- ・FM・AMに切り替え時までメモリー可能。
- ・選りたい周波数をメモリーして10分間、選局はプリセットボタンを押すだけ(押したボタンのLEDが点灯してラジオが鳴ります)。
- ・その他AM感度は標準タイプ付。