



### 【概略仕様】

回路方式 7石スーパーヘテロダイン  
 受信周波数 BC: 535~1605kc  
 SW: 3.9~12Mc  
 中間周波数 455kc  
 最大感度 棒アンテナにて  
 (出力50mW) BC: 200 $\mu$ V/m  
 SW: 200 $\mu$ V/m  
 S/N BC: 22dB  
 SW: 24dB  
 選択度 18dB  
 出力 無くい 100mW  
 最大 150mW  
 スピーカー 6cm 8 $\Omega$   
 イヤホン ME-10  
 電池 UM-2 $\times$ 2 3V  
 消費電流 無信号時 約13mA

### 【主要電気部品表】

| 記号               | 名称        | 部品番号         |
|------------------|-----------|--------------|
| ANT              | ロッドアンテナ   | 1-501-001-00 |
| L <sub>1-4</sub> | 棒アンテナ     | 1-401-056-00 |
| L <sub>2,8</sub> | BC帯発振コイル  | 1-405-011-01 |
| L <sub>5,6</sub> | SW "      | 1-405-012-01 |
| C <sub>1</sub>   | 2連バリコン    | 1-151-019-00 |
| C <sub>2</sub>   | 4連トリマー    | 1-141-102-01 |
| IFT <sub>1</sub> | 中間周波トランス  | 1-403-034-00 |
| IFT <sub>2</sub> | "         | 1-403-035-00 |
| IFT <sub>3</sub> | "         | 1-403-036-00 |
| T <sub>1</sub>   | 入力トランス    | 1-423-007-00 |
| T <sub>2</sub>   | 出力トランス    | 1-427-008-   |
| SP               | スピーカー     | 1-502-004-   |
| R <sub>12</sub>  | S付ボリューム   | 1-221-229-00 |
| S <sub>1</sub>   | バンド切換スイッチ | 1-513-036-00 |