



### 【概略仕様】

回路方式 8石スーパーヘテロダイン  
 受信周波数 535~1605kc  
 中間周波数 455kc  
 最大感度 パーアンテナにて  
 (出力10mW) 100 $\mu$ V/m  
 S/N 22dB  
 選択度 20dB  
 出力 無むい 50mW  
 最大 80mW  
 スピーカー 6cm 8 $\Omega$   
 イヤホン ME-10  
 電池 BL-006P 9V  
 消費電流 無信号時 約8mA

### 【主要電気部品表】

記号	名称	部品番号
L <sub>1</sub>	パーアンテナ	1-401-033-00
L <sub>2</sub>	発振コイル	1-405-002-01
C <sub>1</sub> C <sub>2</sub>	バリコン	1-151-007-02
I FT <sub>1</sub>	中間周波トランス	1-403-018-00
I FT <sub>2</sub>	〃	1-403-019-00
I FT <sub>3</sub>	〃	1-403-020-00
T <sub>1</sub>	入力トランス	1-423-002-03
T <sub>2</sub>	出力トランス	1-427-002-03
SP	スピーカー	1-502-004-0X
R <sub>12</sub>	S付ボリューム	1-221-234-00