

東芝ICラジオ RP-202F



定 格

受信周波数帯	AM 530-1605kHz SW 3.8-12kHz FM 76-90MHz
中間周波数	AM SW 455kHz FM 10.7MHz
電 源	DC4.5V(UM-2K×3) AC100V 50/60Hz
音声出力	1000mW(最大)
スピーカ	92mm 4-極マグネットダイナミック
アンテナ	MW フェライトコアアンテナ SW フェライトコアアンテナ 及びロッドアンテナ FW ロッドアンテナ
入力端子	外部アンテナジャック 外部電源ジャック
出力端子	録音ジャック イヤホンジャック
外形寸法	幅225×高さ135×奥行60mm
重 量	1.4kg(含電池)

付 属 品

イヤホン	イヤホン	
キャリングケース	キャリングケース	
イヤホンケース	イヤホンケース	
使用半導体	TA7064P AUDIOドライバー	1
	5SK19 FM高周波増幅	1
	1S1791 FM周波数混合	1
	5SC745 FM局部発振	1
	5SC341 AM周波数変換	1
	5SC341 FM中間周波増幅	1
	5SC340 FM中間周波増幅	3
	5SC373 AM中間周波増幅	1
	5SC380 AM中間周波増幅	1
	5SB365 電力増幅	2
	1N60 FM検波	2
	1N60 FM AGC	1
	1N60 AM検波リミッター	2
	1S352M FM AFC	1
	1S1555 AM リミッター	1
	1S1941 電源整流	4