

東芝ICラジオ RP-737F

TOSHIBA IC RADIO
SOUND 760 EX

IC + FET

AC + DC FM



定 格

受信周波数	MW 530~1605kHz FM 76~90MHz
中間周波数	AM 455kHz FM 10.7MHz
出力	1500~1800mW (SP負荷時1,800mW)
スピーカ	92mm 8Ω μコーン
アンテナ	MWフェライトコアアンテナ FMテレスコピックアンテナ
ジャック	イヤホン REC OUT MPX OUT AUX IN タイマー ACソケット
電源	UM-2×3(4.5V) AC100V
外形寸法	幅210×高さ135×奥行57mm
重量	1.25kg

使用半導体

TA-7105P	IFブロック用	1
TA-7064PJ-O-Y	AUDIO増幅	1
2SK-19-O	FM高周波増幅	1
2SC784-O	FM高周波増幅	1
2SC372	FM発振回路増幅	1
2SC380-O	FM中間周波増幅	1
2SC380-O	AM発振回路増幅	1
2SC374-V-BL	レベルメーター増幅用	1
2SC380A-O	FM中間周波増幅	1
2SB415-A-B-C	出力増幅	2
1N60	AM検波	1
1N60	FMリミッター	1
1S1555	FM検波	2
1S1555	AGC	1
1S1555	メーター回路増幅	1
M-8513A-O	AUDIO温度補償	1
1S1941	電源整流	2