

## 東芝ラジオ RP-73F

# NEW IC70

4次元へ飛び出す  
フィーリングマシン

### RP-73F



現金定価 9,200円

### 定 格

受信周波数帯	AM 530~1600kHz FM 76~90MHz
中間周波数	AM 455kHz FM 10.7MHz
電 源	DC 6V (UM-3×4) AC 100V 50/60Hz
音 声 出 力	最大 350mW
ス ピ ー カ	66mm ダイナミック 8Ω
ア ン テ ナ	AM フェライトコアアンテナ (10φ×120mm) FM テレスコピックアンテナ (7段×800mm)
入 力 端 子	外部電源ジャック (EXT. POWER)
出 力 端 子	イヤホンジャック (EARPHONE)
外 形 寸 法	幅172×高さ83×奥行40mm
重 量	500g (電池を含む)
付 属 品	キャリングケース イヤホン

### 半 導 体

2SK-19	FM高周波増幅	1
2SC785	FM高周波数変換	1
2SC380A	FM中間周波増幅・ AM周波数変換	1
TA7046P	FM・AM中間周波増幅, AM 検波, 低周波増幅, AGC, 定 電圧	1
2SC372	低周波増幅	1
2SC735	電力増幅	1
2SB364	電力増幅	1
1S352M	FM・AFC	1
1N60	FM・AMリミッタ	2
1N60	FM検波	2
S-3016	定電圧	2