

東芝ICラジオ RP-747F



定 格

受信周波数帯	AM 530~1605kHz FM 76~ 90MHz
中間周波数帯	AM 455kHz FM 10.7MHz
電 源	DC6V(UM-2k×4) AC100V 50/60Hz
音 声 出 力	800mV
ス ピ ー カ ー	6.5cm 8Ω
ア ン テ ナ	MWフェライトコアアンテナ FWロッドアンテナ
入 力 端 子	AUX外部入力端子 TIMER
出 力 端 子	録音ジャック イヤホンジャック マルチ出力端子
外 形 寸 法	幅243×高さ205×奥行82mm
重 量	1.2kg

付 属 品 使用半 導 体

	イヤホン、ベルト
TA7064P	AUDIOドライバー……………1
2SK19	FM高周波増幅 ……………1
2SC784	FM周波数混合 ……………1
2SC785	FM局部発振 ……………1
2SC380	AM周波数混合、発振……………1
2SC381	FM AM中間周波増幅 ……1
2SC380	FM AM中間周波増幅 ……1
2SC380	FM中間周波増幅 ……………2
2SB415	電力増幅……………2
1N60	FM検波 ……………2
1N60	FMリミッター ……………1
1N60	AM検波 ……………1
1S352M	FM AFC ……………1
1S1555	AM AGC ……………1