

東芝ラジオ RP-750F



定 格

受信周波数帯	MW 530~1605kHz SW 3.8~12MHz FM 76~90MHz
中間周波数	AM 455kHz FM 10.7MHz
出力	2.6W (最大)
スピーカー	92mm ダイナミックスピーカー 8Ω
アンテナ	MWフェライトアンテナ FW・SWロッドアンテナ
ジャック	AUX・INジャック MPX・OUTジャック 録音ジャック 外部スピーカージャック タイマージャック 外部アンテナジャック ACソケット
電源	AC100V 50/60Hz DC6V (UM-2×4)

外形寸法	幅222×高さ148×奥行61mm
重量	1.6kg (電池を含む)
使用半導体	

TA7104P	RFブロック用	1
TA7105P	1Fブロック用	1
TA7064P	AUDIO増幅	1
2SK19	FM高周波増幅	1
2SC380	レベルメータ増幅回路	1
XC373	レベルメータ増幅回路	1
2SC732	AUDIO増幅	1
2SB415	出力増幅	2
1N60	FM検波	2
1N60	AM検波	1
1S1555	FMリミッター	1
1S1555	AUDIO温度保障	1
1S1555	AGC	1
1S1555	インジケータ検波	1
1S1885	電源整流	2