

## 東芝 IC ラジオ RP-77F

### IC77

**FM**  
IC+FET シリーズ

AC + DC



#### 定 格

受信周波数範囲	MW 530~1605KHz SW 3.8~ 12MHz FM 76~ 90MHz
中間周波数	MW, SW 455KHz FM 10.7MHz
電 源	DC 6V (UM-3K×4) AC アダプター (AC-106)
音 声 出 力	最大 500mW
ス ピ ー カ ー	77cm (8Ω) パーマナントダイナミック
ア ン テ ナ	MW, SW フェライトコア アンテナ (10φ×140mm) FM ロッドアンテナ
入出力端子	外部電源ジャック, イヤホンジャック, 録音ジャック
外形寸法	幅180×高さ100×奥行52 (mm)
重 量	850g (電池を含む)
付 属 品	ACアダプター UM-3×4, イヤホン, キャリングケース

#### 半 導 体

2SK-19	FM高周波増幅	1
2SC-784	FM周波数混合	1
2SC-372	FM局部発振	1
2SC-380A	FM中間周波増幅 AM局部発振	1
2SC-380A	FM中間周波増幅 AM周波数混合	1
2SC-380A	FM, AM中間周波増幅	1
2SC-380	FM中間周波増幅	2
2SB-364	電力増幅	2
TA-7064P	低周波増幅	1
1S1555	FMリミッター	1
1S352M	FM・IFC	1
1N60	AM 検波 AGC	1
1N60 Pair	FM 検波	2
M8513	低周波	2