



ナショナルラジオパーツストア

ナショナルマジック・アイ付6球スーパーキット

MODEL 6S-K1



「一家に二台」或は「一部屋に一台」のラジオが必要になってまいりました。もしあなたご自身が丹精こめてお作りになったラジオを、あなたのご家庭や、ご自分のお部屋で、お聴きになる事ができたらどんなに楽しい事でしょう。それにお応えするため6球スーパーキットを簡単に組立ていたゞこうと、皆様のナショナルが、設計と各部品の製造、材料の吟味に周到な注意を払い、今までに一度もラジオを組立てた事のない方とか、標準的な配線方法を知りたい方のために、重ねて見る実体配線図等、懇切丁寧な説明書を添えておりますから、どなた様にもたやすく安心して組立ていたゞけます。

特 徴

1. 重ねて見る実体配線図を付しているため初歩の方でも組立てが容易。
2. ナショナルラジオと同じような高感度、素晴らしいデザインと少しも加工する必要のない機構を持っている。
3. 組立後、感度をもう少しよくしたいというような場合には、7球高一付スーパーラジオとして改造できるスペースと構造をもっているため改造が容易。

回路と定格

回路は第1図に示されたマジック・アイ付6球スーパーで、7吋のパーマネントダイナミックスピーカーを使用し、感度と分離を適当に選んでおります。音質は次に示すように、お好みに応じて、切換できる装置になっております。

- FULL (全音域再生)
 MED. (中音域再生)
 LOW (低音域再生)

またピックアップの切換装置も付属しておりますので、レコードプレーヤーを接続されれば簡単に電蓄としてご使用願えます。

なお標準定格は右表の通りです。

組立てまえに

員数の点検 まず6ページの部品員数表をご覧の上、部品の員数や定格等を確認して下さい。ビス、ナットや配線材料は多少余分に準備してあります。なおシヤシー板や木箱等に既に取付けてあるビス、ナット其他の部品は、員数表から省いておりますのでご注意下さい。

組立工具の準備 本キットは大部分が加工の必要がありません。従つて使用する工具は上の表に示しました最少の種類で充分お役に立ちます。

使用計器の準備 中間周波トランス、発振コイル等はあらかじめ調整済みですから、計器、測定器類をお持ちでない方でも調整に大して苦心される事はないと思います。しかし調整を容易にし正確を期するためには測定器類として「テスター」と「テストオツシレーター」があれば充分です。

定 格

受信周波数帯	535 ~ 1605 KC	
真空管	6W-C5	周波数変換管
	UZ-6D6	中間周波増幅管
	6Z-DH3A	第二検波AVC兼低周波増幅管
	UZ-42	出力管
	KX-80BK	半波整流管
	6E5	同調指示管
感出電重	極微電界級	60 μ V / 50mW
	無歪	2.4W 最大 3W
	AC 50~60c/s	90-100-110V
		5.5 kg

品 名	数 量	用 途
ドライバー 大	1	大きいビスの締付け
中	1	小さいビスの締付け
ラジオペンチ	1	ナットの保持、ローブ掛け等
ニッパ	1	各種配線の切断
電気半田ゴテ	1	半田付け

