



### 【概略仕様】

回路方式 7石スーパーヘテロダイン  
 受信周波数 BC: 535~1,605kc  
           SW: 3.9~12Mc  
 中間周波数 455kc  
 最大感度 棒アンテナにて  
 (出力50mW) BC: 100 $\mu$ V/m  
           SW: 100 $\mu$ V/m  
           S/N BC: 25dB  
           SW: 29dB  
 選択度 18dB  
 出力 無わい、130mW  
       最大 200mW  
 スピーカー 6cm 8 $\Omega$   
 イヤホン ME-10  
 電池 UM-2 $\times$ 2 3V  
 消費電流 無信号時 15mA  
           無わい最大出力時 90mA

### 【主要電気部品表】

記号	名称	部品番号
L <sub>1</sub> ~L <sub>3</sub>	棒アンテナ	1-401-101-
L <sub>6</sub>	SW帯発振コイル	1-405-012-
L <sub>7</sub>	BC帯発振コイル	1-405-011-
I FT <sub>1</sub>	中間周波トランス 1	1-403-057-
I FT <sub>2</sub>	"          2	1-403-058-
I FT <sub>3</sub>	"          3	1-403-059-
T <sub>1</sub>	入力トランス	1-423-007-
T <sub>2</sub>	出力トランス	1-427-008-
SP	スピーカ	1-502-053-
R <sub>15</sub>	S付ボリューム	1-211-229-
C <sub>1</sub> C <sub>2</sub>	2速バリコン	1-151-050-
S <sub>1</sub>	バンド切換スイッチ	1-513-107-
C <sub>3</sub>	ミゼットバリコン	1-151-108-