



Technical Guide

保証書は必ず所定事項を記入の上、お客様にお渡しください。
 ▲表示は安全性確保部品を示します。交換時には、必ず当社指定の部品をご使用ください。

RR Radio
 Radio Cassette

デジタル電子時計付
 FM-AM ラジオ

RC-316

〔発売年月 昭和57年1月〕

特 長

- 9cm スピーカを前面配置とし、500mW の美しいサウンド!!
- ダイヤル照明付で夜間でのラジオの同調が容易!!
- 2-ディスプレイの新型クロック採用!!
- 2-アラームシステムを採用!!
- ミュージック音アラームはカッコーワルツでさわやかな目覚め!!
- 時刻調整は順送り、逆送りが可能!!
- 停電補償回路内蔵!!
- 日付表示!!



キャビカラー
 木目調

技術サービス区分
 2000 持込

標準価格 (昭和57年1月現在)

16,100円

仕 様(定格)

受信周波数帯: FM 76~90 MHz
 AM 525~1605 kHz

中間周波数: FM 10.7 MHz
 AM 455 kHz

受信感度: FM 3 μ V/50mW
 AM 100 μ V/m/50mW

実用最大出力: 500mW (EIAJ/AC)

スピーカ: 9cm PM ダイナミックスピーカ
 (インピーダンス 16 Ω)

入力端子: 外部アンテナ・アース

出力端子: イヤホン端子

消費電力: 5W

電 源: AC(交流) 100V 50/60Hz

停電補償回路用: DC(乾電池)9V

S-006Pタイプ 1個

形 状: 284(幅)×141(高さ)×71(奥行)mm

重 量: 1.1kg

★本機の外觀、仕様(定格)、回路、使用部品は性能向上、その他により予告なく変更することがあります。

松下電器産業株式会社 ラジオ事業部