# National TECHNICAL GUIDE

FM・中波放送用受信機付ラジオ

## RC-6900

標準価格 45,000円

(本体 45,000円
ビロードケース付 ……
リモートコントロールスイッチ 3,000円)

### 特 長

- ラジオを起こすだけで、美しい音楽で時を告げ知らせ、目覚めに神経を刺げる音楽で目覚めて使用される、画期的な音楽時計付ラジオ
- 電源断後に対して動く高精度電子時計、しかもこの音楽の時間にラジオを自動的に切り入れ、鳴らすことも出来る便利な時計
- 夜間寝る時間になりますと、自動的に約3分間美しい音楽でNHKを知げ、その後ラジオは電源を便利な機能
- 聞いた音楽でNHKを知ることの出来るリモートスイッチを付属
- ビロードスピーカキャビネットで聞きながらゆったりとなってる間はスピーカからラジオが鳴り出す特殊回路の採用
- ラジオの強電入時時計は、はじめはラジオの時をしり強電増幅回路を使用
- ラジオの強電より、FMのスルホ入と自動フィルタにより聞きな音量と美しい音、そのうえ連続受信トランジスタのため使用で、会話が聞き分けます
- その他にも
  - ムード回路（自動音楽増幅回路）付
  - 時のうち早朝のそばで鳴りにラジオをお聞きになれるビロードスピーカ付属
  - FMおよび中波用アンテナ端子付
  - 外部スピーカ端子、ビロードスピーカ端子、リモート端子付
  - 中波用アンテナ取付属

### 定 格

| | | |
|---|---|---|
| 受信周波数帯 | FM 76～90MHz | AM 525～1605kHz |
| 中間周波数 | FM 10.7MHz | AM 455kHz |
| 受信感度 | FM 2μV/20dB | AM 20μV/m/50mW |
| 音 | 出 | 3.5W（最大） |
| 消費電 | 流 | 12W（約値） |
| スピーカ | | 20cm 2個ダイナミックスピーカ、ビロードケース内 |
| 時 | 計 | 電子時計 |
| 電 | 源 | AC100V（90～110V）50Hz・60Hz |
| 外 | 形 | 550（巾）×275（高さ）×300（奥行）mm |
| 重 | 量 | 8.5kg |

保証書は必ず発行し、登録カードは販売会社・代理店に通知しましょう。

松下電器産業株式会社・ラジオ事業部