



パナソニック
RCA

昭和45年2月

TECHNICAL GUIDE

タイミデジタル

高級型デジタル時計付ラジオ
RC-709



現金正価 **21,200円**

月賦定価 (12回) **22,900円**

特 長

- **正確で便利なデジタル電気時計**
- 電源周波数によって動く電気時計ですから、ゼンマイ式の時計に比べてはるかに正確。
- ご希望の時刻にラジオを自動的に切ることも、鳴らすこともできるたいへん便利なカレンダー式のデジタル時計。
- 自動的に鳴り出したラジオまたはブザーは、約100分後に自動的に切れます。
- 24時間周期で動作する目覚機構ですから一度調整すると毎日繰返し調整する必要はありません。
- **ユニークな目覚機構**
イヤホンまたはピロースピーカで聞きながらおやすみになっても、翌日は内蔵のスピーカから鳴り出すユニークな機構です。
- **ダイナミックな音**
ナショナル高性能スピーカと1.8Wの大出力によって迫力ある音量和歯切れのよい美しい音、そのう

- え、連続可変式の音質調整装置付ですから、番組に応じたお好みの音質にてお楽しみいただけます。
- **斬新なデザイン**
プラスチックとウォールナット材がよく調和した斬新なデザインで、お部屋に優雅なムードを漂わせれます。
- **セバレート式のブラックダイヤル**
FMと中波はそれぞれ独自のダイヤル目盛で、電源スイッチを入れると同時にダイヤル目盛がくっきり浮き出るセバレート式のブラックダイヤルを採用。
- **その他**
- FM放送受信中の同調ずれを自動的に補正するAFC回路付
- FMアンテナ線、中波アンテナ線、アース線付
- イヤホンやピロースピーカでも聞ける端子付

定 格

受信周波数帯	FM 76~90MHz	AM 525~1605kHz
中間周波数	FM 10.7MHz	AM 455kHz
受信感度	FM 3 μ V/50mW	AM 100 μ V/m/50mW
出力	最大 1.8W	
スピーカ	10cm PMダイナミックスピーカ、インピーダンス 8 Ω	
電源	AC 90~110V 50または60Hz	
消費電力	6W	
形状	340(巾)×110(高さ)×167(奥行)mm	
重量	2.6kg	

保証書は必ず発行し、登録カードは販売会社・代理店に返送しましょう

松下電器産業株式会社・ラジオ事業部