

Technical Guide

この資料は、製品の仕様、性能、価格、およびその他の詳細な情報を提供するためのものです。

この資料は、製品の仕様、性能、価格、およびその他の詳細な情報を提供するためのものです。

ライト&サイレン FM-AM 2バンドレシーバー

RF-91

特長

- 充電時に便利なフット充電
- 緊急時に便利なサイレン機能付
- FM-AM 2バンドチューナー搭載
- 充電時に便利なシールドケース付



商品カラー：イエロー

標準保証：1年間（保証書別添）

送料サービス区分
3800/2000 **送料別**

4,500円

仕様(定格)

- 受信周波数 : FM 76.0 - 108.0 MHz (1V₁ ~ 3₁ 帯域)
- AM 525 - 1620 kHz
- スピーカ : 2cm 丸形 x 1
- 最大入力電力 : 150 mW (10A)
- 電源 : 乾電池 : DC 4.5V (単2形 x 3個)
- 最大外形寸法 : 250 (幅) x 115 (高さ) x 89 (奥行) mm (10A)
- 質量 (重量) : 約 740 g (乾電池含む)
- 電池消耗時間
- FM 受信時 : 約 12.5 時間
- AM 受信時 : 約 1.60 時間
- ライト点灯時 : 約 2 時間 30分
- (オプション：ルネオ (黒) 乾電池 H149 (1個付))
- 電圧降下時、使用条件によって短くなる場合があります。

● 本製品の修理、交換、返品、保証等は、保証書に記載の条件に従って行われます。詳しくは保証書をご覧ください。