

# Technical Guide

この資料に掲載されている表示価格は消費税抜きです。  
保証書は必ず所定事項を記入の上、お客様にお渡しください。

TV-FM(ステレオ)-AM 3バンドデジタルシンセサイザレシーバ

RF-H60

## 特長

- Newエリアバンク (札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・  
JR新幹線の放送局を記憶)
- ワールドワイド対応 (AM:9kHzステップ/10kHzステップ切り換え可)  
(FM:76MHz~108MHzワイドバンド)
- デジタルクロック
- ラストワン機能
- オートパワーオフ
- リモコン付きインサイドホン
- FMステレオ放送受信
- XBS回路



商品カラー：Kブラック

技術サービス区分  
3500 持込

標準価格(1990年12月現在)

10,700円

## 仕様 (定格)

- 受信周波数：TV：1~12ch  
FM：76~108MHz  
AM：522~1629kHz(9kHzステップ)  
520~1710kHz(10kHzステップ)
- 中間周波数：TV：10.6MHz  
FM：10.6MHz  
AM：450kHz
- 受信感度：TV：9 $\mu$ V/5mW output(-3dBリミッタ)  
FM：8 $\mu$ V/5mW output(-3dBリミッタ)  
AM：560 $\mu$ V/m/5mW output
- 出力端子：インサイドホン端子； $\phi$ 2.5(M2:スーパーミニジャック), 16 $\Omega$
- 実用最大出力：10mW+10mW(EIAJ/DC)
- 電池持続時間：

TV受信時	約10時間
FM受信時	約10時間
AM受信時	約14時間

(付属パナソニックネオブラックR03使用時)

- 電源：電池；DC3.0V(単4形2個使用)
- 最大外形寸法：55(幅) $\times$ 98.5(高さ) $\times$ 16.2(奥行)mm(EIAJ)
- 重量：約78g(乾電池を含む)
- 付属品：単4形乾電池(R03).....(2)
- 注)市販扱いです。部品供給いたしません。  
キャリングケース(RFC0011).....(1)

★本機の外観、仕様(定格)、回路、使用部品は性能向上、その他により予告なく変更することがあります。

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部