



【概略仕様】

回路方式	高周波増幅つき 8石スーパーヘテロダイン	
受信周波数	BC : 535~1605kc	
	SW : 3.9~10.5Mc	
中間周波数	455kc	
最大感度	バーアンテナにて	
(出力50mW)	BC : 80 μ V/m	
	SW : 80 μ V/m	
S/N	BC : 36dB	
	SW : 40dB	
選択度	25dB	
出力	無わい 150mW	
	最大 210mW	
スピーカー	8cm 8 Ω	
イヤホン	ME-10	
電池	UM-2 \times 3 4.5V	
消費電流	無信号時	10mA
	無わい最大出力時	60mA

【主要電気部品表】

記号	名称	部品番号
ANT	ロッドアンテナ	1-501-006
L ₁	バーアンテナ	1-401-052-00
L ₃₁	BC帯発振コイル	1-405-037-00
L ₃₂	SW "	1-405-036-00
L ₂₁	BC帯高周波トランス	1-425-004-00
L ₂₂	SW帯高周波トランス	1-425-005-00
C ₀₁	3連バリコン	1-151-027-00
C ₀₂	6連トリマー	1-141-106-00
C ₀₃	ミゼットバリコン	1-151-105-00
I FT ₁	中間周波トランス	1-403-049
I FT ₂	"	1-403-035
I FT ₃	"	1-403-036
T ₁	入力トランス	1-423-001
T ₂	出力トランス	1-427-003
SP	スピーカー	1-502-016
S ₁	バンド切換スイッチ	1-513-049-00
S ₂	1-1-2 スライドスイッチ	1-513-050-00
S ₃	パイロットランプスイッチ	部品価格表参照
R ₀₀₂ , S ₄	S付ボリューム	1-221-229-00
PL	パイロットランプ	S B-11967